



Цветно LED 4 в 1 мултифункционално устройство



PRINT



COPY



SCAN



FAX

MFC-L3730CDN

www.brother.bg

Цветно LED 4 в 1 мултифункционално устройство

MFC-L3730CDN е готово за работа в мрежа, тавата за хартия за 250 листа, тихата и бърза скорост и двустранният печат Ви пестят време и пари. Бързо и удобно пускате факс, копирате и сканирате множество документи през автоматичното листоподаващо устройство за 50 листа, което прави работата и живота доста по-лесен и приятен.

MFC-L3730CDN



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 18 стр./мин.
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматичен двустранен печат
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа (ADF)
- Лесен за употреба 9.3 см цветен сензорен дисплей
- Мрежова свързаност
- Бърз печат от мобилно устройство и таблет
- Тонер в комплекта до 1,000 стр.*

Без шум в офиса

В съвременната офис среда не Ви е нужен още шум, който допълнително да натоварва обстановката. MFC-L3730CDN печата до 18 пълноцветни стр./мин., а нивото на звука е под 45dB, което го класира по-ниско от ежедневните офис разговори. Тези водещи спецификации правят това цветно устройство перфектно решение за Вашето бюро.

Създадени да бъдат ефективни

Това надеждно, настолно устройство е лесно, както за настройка, така и за ползване. През автоматичното листоподаващо устройство за 50 листа може да сканирате множество листа наведнъж и да ги съхранявате в директория по ваш избор. Консуматива за 1.000 стр. в комплекта, мрежовата свързаност, автоматичния двустранен печат и печатът от мобилно устройство или таблет правят работата безпроблемна, дават Ви спокойствие и Вие можете да се концентрирате върху важното в бизнеса.

Добавете цвят към бизнеса си

Направете документите си по-въздействащи, направете го с цвят. MFC-L3730CDN предлага до 2,400dpi качество на печат и заедно с LED технологията получавате професионални висококачествени документи. Не само цвета, но и множеството функции към които имате достъп от сензорния 9,3 см дисплей, правят устройството Ваш професионален колега.

Спестете време и пари

Устройствата от серията са бързи, надеждни и излизат изгодно. Вградената тава за 250 листа Ви гарантира, че няма да се налага постоянно презареждане с хартия, а тонерите с голям капацитет Ви пестят време и пари, както при цветния, така и при монохромния печат. Чрез увеличаване на производителността и намаляване на загубеното време работата върви гладко.

* Помеченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798

Общи характеристики

Технология	Мрежова свързаност	Локален интерфейс
Електрофотографска LED	10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0
Процесор	Контролен панел	Мобилен печат
Cortex-A9 800MHz Sub: ARM946 133MHz	9.3 см цветен сензорен	Печат от мобилно устройство

Печат

Скорост на печат (A4)	Време за излизане на първа разпечатка	Вградени шрифтове (Postscript)
До 18 стр./мин. цветно и черно-бяло	По-малко от 15.5 сек. от режим Готовност	66 мащабируеми шрифта
Скорост на печат двустранно (A4)	Време за загряване	Вградени баркодове (PCL)
До 6 стр/мин цветно и черно-бяло - Автоматичен двустранен печат	По-малко от 28 сек. от режим sleep	*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet) Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar ISBN (EAN) ISBN (UPC-E) Code128 (set A, set B, set C) EAN128 (set A, set B, set C) Code93 GS1Databar MSI
Резолюция	Езици за печат	
2,400 dpi (600 x 2400)	PCL6, BR-Script3 PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	
Тих режим	Вградени шрифтове (PCL)	
Намалява шума при печат чрез намаляване на скоростта до 12 стр/мин	73 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта	

Функции на принтера

Печат N в 1³	ID печат⁴	Печат на книжка⁴
Печат на плакат⁴	Ръчен двустранен печат⁴	Профили за принтиране³
Печат на воден знак⁴	Конфигуриране на преки пътища	Печат в черно⁴

Драйвер за принтер

Windows®	Macintosh⁵	PostScript Универсален драйвер за принтер⁵
Windows® 10 (32 & 64 bit editions)	macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x	Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)	Linux⁵	
Windows® 7 (32 & 64 bit editions)	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)	
Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)*		PCL Driver⁶
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2*		Универсален PCL XL драйвер
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*		

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Помочният капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
ADF за 50 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 150 листа (80g/m²)
С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Видове хартия и тегло
Стандартна тава -
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive

Видове хартия и тегло ADF
Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)

Размери на хартията ADF
ширина 105 до 218 мм, дължина 148 до 357.6 мм

Видове хартия и тегло
Двустранен печат
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията - Двустранен печат
A4

Видове хартия и тегло
Слот за ръчно подаване
Обикновена, рециклирана, висококачествена, етикети, Пощенски пликове (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
Слот за ръчно подаване ширина 76.2 до 216 мм, дължина 116 до 355.6 мм
Пощ. пликове; COM-10, DL, C5, Monarch

Пощенски пликове и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Мобилна и уеб свързаност

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Brother Apps³

Web Connect⁴

Копиране

Скорост (A4) До 18 СРМ (копия/минута)
черно-бяло и цветно

Време за излизане на първо копие
По-малко от 17.5 сек. от режим Готовност черно-бяло и цветно

Резолюция
До 600 x 600dpi

Много копия /Събиране/Сортиране
Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване
Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

N в 1 копиране
Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови бележки

Увеличаване текста на копието⁵
Прави документите четливи ако размерът на оригиналния текст е малък.

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Само Windows & Mac

⁴ Само Windows[®].

⁵ Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Сканиране

Тип скенер
CIS скенер (Contact Image Sensor)
Цветно и черно-бяло сканиране
Да
Скорост на сканиране черно-бяло
27 ipm (изображения в минута)
Скорост на сканиране цветно
21 ipm (изображения в минута)

Резолюция от стъклото на скенера
До 1,200 x 2,400dpi
Увеличена резолюция
До 19,200 x 19,200dpi
Резолюция от ADF
До 600 x 600dpi

Дълбочина на цвета
48 bit входяща, 24 bit изходяща
Скала на сивото
16bit входяща, 8bit изходяща

Функции на скенера

Сканиране към
и-мейл, OCR, изображение, файл, FTP, мрежова папка, PDF с възможност за търсene SharePoint^{4&7}

Допълнителни функции -
Премахване на фон, пропускане на празна страница⁴, ID сканиране⁴, сканиране 1 към 2⁴, разделяне на PDF и др.

Драйвер за скенер

Windows®
TWAIN & WIA
Windows® 10
(32 & 64 bit editions)
Windows® 8
(32 & 64 bit editions)
Windows® 7
(32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵
TWAIN
macOS v10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux⁵
SANE (32 & 64 bit editions)

Факс

Модем
33,600bps (Super G3)
Изпращане^{3&8} и получаване^{4&8} на PC факс
Изпращане и получаване на факс директно на Вашия компютър
Получаване на двустранен факс
Да
Предаване от паметта
До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

ECM (Режим коригиране на грешки)
Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)

Автоматично намаляване
Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един A4 лист

Множествено изпращане
Изпращане на един и същи факс до 250 различни локации

Скала на сивото
256 нюанса (8 bit)

Получаване при липса на хартия
До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

1 Показаният капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваяне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴
Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴
Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър
Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери⁴

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart Cost Control

Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства.

Повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

Софтуер

Brother iPrint&Scan (Windows и Mac)⁵
Печат от, сканиране към, изпращане на факсове, преглед на получените факсове, копията и проверка на статуса на устройството от Windows или Mac операционни системи.

Nuance® PaperPort 14 SE⁵
Програма за управление и споделяне на документи.

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Заштита на мрежова свързаност

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

Заштитен печат

Заштита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат.

Функция заключване

Заштитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му.

Функция защитно заключване 3.0

Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители).

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна.

И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл.

1 Посточеният капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows[®].

5 Опционално за сваяне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Консумативи и аксесоари

Тонер в комплекта 1,000 стр. C/M/Y/BK	Тонер с голям капацитет 3,000 стр. BK 2,300 стр. C/M/Y (TN-247)	Колан (BU-223CL) Приблизително 50,000 стр. (2 стр. / задача)
Стандартен тонер 1,000 стр. C/M/Y/BK (TN-243)	Барабан (DR-243CL) 18,000 стр. (1 стр. / задача)	Касета за отпадъчен тонер (WT-223CL) Приблизително 50,000 стр. (5 стр. / задача)

Размери и тегло


Без кашон (ШxДxВ) 410 x 475 x 414 мм -23.4 кг.	С кашон (ШxДxВ) 589 x 523 x 568 мм - 27.6 кг.
---	--

Натоварване

Максимално месечно натоварване До 30.000 стр.
--

Околна среда

Консумация на ел. енергия Печат - 400W, Готовност - 80W, Тих режим - 280W, Sleep - 9.7W, Deep Sleep - 1.2W, Изкл. - 0.04W	Сила на звука Печат - 5.92B(A) черно-бяло / 5.86B(A) цветно Ready - 4.67B(A), Quiet Mode - 5.71B(A) Mono / 5.73B(A) Colour, Deep Sleep - Inaudible	Energy Star Да
TEC стойност 0.9 kWh/седмица		GS Mark Да
Ниво на налягане на звука Печат - 45dB(A), Готовност - 33dB(A), Тих режим - 43dB(A)	Пестене на енергия Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка	Eco Mode Да
	Пестене на тонер Режим, при който се намалява разхода на тонер	



Brother
Earth

Работим съвместно за една по-добра околната среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на фирмите на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side