



# Компактен преносим документен скенер

ADS-1300



## Компактен преносим документен скенер

Направете ежедневно сканиране на документи лесно и удобно с ADS-1300 компактен преносим документен скенер.

Сканирайте и запазете вашите хартиени документи. Независимо дали става въпрос за сметка за комунални услуги, бизнес документи или медицински формуляри, веднъж запазени на вашия компютър ги съхранявате сигурно и имате незабавен достъп, когато имате нужда от тях.

**ADS-1300**



### Основни характеристики:

- Скорост на сканиране до 30 стр./мин
- Двустранно цветно сканиране до 60ipm
- Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа
- Директно захранване чрез USB Type-C
- До 3 преки пътища за сканиране директно от устройството
- Слот за пластични карти
- Сканиране към компютър<sup>3</sup>, облак<sup>3</sup>, USB флеш памет
- Включен софтуер за редактиране на PDF файлове
- Опционална изходяща тава за хартия

### Сканиране в движение

Проектиран да бъде гъвкав, лесно да сканирате и запазвате вашите хартиени документи, докато сте извън офиса. Веднъж включен към вашия лаптоп, може да използвате ADS-1300 за сканиране на документи, когато е най-удобно за вас.

### Професионално изпълнение всеки път

Без значение откъде сканирате, ще получите същото високо изпълнение всеки път. Със скорост на сканиране до 60 стр./мин (двустранно) документите се запазват бързо и без усилие в PDF, файл, имейл и USB флеш памет.

## Боравене с различна хартия

Спестяващото време автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа управлява различни размери и дебелини хартията (до 128 g/m<sup>2</sup>) с лекота, докато специалният слот за карти удобно обработва пластични лични карти.

## Водещ в индустрията софтуер

Предлаган като стандарт, Power PDF ви предоставя гъвкавостта за лесно конвертиране, редактиране и споделяне на документи за секунди. Заедно с Kofax PaperPort, решение за управление на документите, могат да се създават работни потоци, така че да можете да споделяте, търсите и организирате документи с лекота и точност.



## Общи характеристики

### Тип продукт

Преносим документен скенер

### Технология

Dual CIS  
(contact Image Sensor), LED  
Array Light Source

### Контролен панел

LED, бутони

### Вграден часовник

До 24 часа

### Локален интерфейс

USB Type-C 3.2 Gen1, USB  
2.0 Host (Rear)  
До 128GB

### Конфигурируеми преки пътища

3

## Сканиране

### Скорост на сканиране (A4) Цветно и черно-бяло (300dpi)

До 30 стр./мин.  
(Захранване от USB)<sup>10</sup>

### Скорост на двустранно сканиране (A4) Цветно и черно-бяло (300dpi)

До 60ipm  
(изображения в минута)  
(30 листа в минута)  
(Захранване от USB)<sup>10</sup>

### Резолюция Оптична

До 600 x 600dpi

### Интерполирана<sup>3</sup>

До 1,200 x 1,200dpi

### Време за събуждане (USB)

1.0 сек.

### Дълбочина на цвета

48 bit (вътрешна)  
24 bit (Външна)

### Скала на сивото

256 нюанса (8 bit)

## Функции на скенера

### Функции на скенера

#### Поддържани файлови формати

Включително (Standard) PDF, PDF/A-1b), JPEG, TIFF

#### Директно сканиране

Да<sup>9</sup>

#### Дестинации<sup>3</sup>

Сканиране към компютър (изображение), Workflow, SharePoint (On Premise), облак

#### Контрол на подаването

Слот за карти (портрет), ключ за контрол на подаването, възобновяване на сканирането<sup>3</sup>

#### Конфигурируеми преки пътища

Създайте до 3 преки пътища за сканиране към профили с помощта на Brother iPrint&Scan за настолен компютър

### Обработка на

#### изображението<sup>3</sup>

#### Разширени функции

Автоматично изправяне<sup>9</sup>, засичане край на страница<sup>5</sup>, настройки за отстояние<sup>5</sup>, автоматично завъртане<sup>5</sup>, запълване на ръбове<sup>5</sup>, запълване на скъсани части<sup>5</sup>, премахване на перфорации<sup>5</sup>, автоматично откриване на цвят<sup>9</sup>, пропускане на празна страница<sup>9</sup>, настройка на дифузия - сиво, настройка на цветовия фон, обработка на фона<sup>5</sup>, премахване на цвят<sup>5</sup>, подчертаване на ръб<sup>5</sup>, намаляване на моаре<sup>5</sup>, намаляване на вертикални ивици<sup>5</sup>, регулиране на Ч/Б праг<sup>5</sup>, корекция на символи, Ч/Б инверсия, намаляване на шум, премахване на линии, сканиране 2 в 1, сканиране 1 към 2, режим Подложка за сканиране, режим Пластична карта, сканиране на една страница<sup>5</sup>, продължително сканиране<sup>5</sup>, засичане на баркод<sup>5</sup>, JPEG компресия<sup>5</sup>, дигитален импринтер<sup>5</sup>, персонални TWAIN профили<sup>5</sup>

## Софтуер<sup>2</sup>

### Драйвери за Windows

TWAIN | WIA  
Windows® 10, 11

### Драйвери за Macintosh

ICA  
macOS 11x, 12.x, 13.x

### Драйвери за Linux

SANE

### Софтуер за Windows

Brother iPrint&Scan, Kofax  
PaperPort 14SE с OCR, Kofax  
Power PDF Standard v5,  
отдалечена настройка

### Софтуер за macOS

Brother iPrint&Scan, Kofax  
Power PDF Standard v3,  
отдалечена настройка

### Лесна настройка<sup>12</sup>

Опростяване на процеса  
на инсталиране с лесен  
достъп до правилните  
драйвери и софтуер за  
инсталиране на вашето  
устройство Brother за  
вашия компютър

Посетете [support.brother.com](http://support.brother.com) за пълен списък на  
поддържаните операционни системи и сваляне на последни  
драйвери и софтуер.

## Боравене с хартията

### Входяща/изходяща хартия

**ADF**  
До 20 листа<sup>4</sup>

### Размери на хартията

#### Множество страници<sup>8</sup>

Ширина 51 - 215.9 мм,  
Височина 70 - 355.6 мм

### Тип хартия

#### ADF

Обикновена хартия, тънка хартия,  
плътна хартия,  
по-плътна хартия, рециклирана  
хартия, индигова хартия, разписки,  
визитни картички, пластични карти

### Тегло и дебелина на хартията

#### ADF

51.8 - 128 gsm  
Хартия 0.08 ~ 0.14 мм

### Дълга хартия

5000 мм  
(300dpi едностранно по 1  
лист)

### Слот за карти

1 пластична карта (Портрет)  
Без релеф  
(0.76-1.02 мм)  
С релеф  
(1.24 мм)

### Пластични карти

Ширина (ISO) - 53.98 мм  
(Мин./Макс. 51-55 мм)  
Дължина (ISO) - 85.60 мм  
(Мин./Макс. 80.825-90.375 мм)

## Функции за сигурност

### Kensington Lock

Да

### Заклучване на интерфейса

USB Host

### Ъпдейти на фърмуера<sup>2,8</sup>

Да

## Консумативи и аксесоари

### В комплекта

ADS скенер, USB Type-C кабел,  
Ръководство за бързо  
инсталиране, Ръководство за  
безопасност на продукта,  
гаранционна карта

### Разделителна подложка

SP-2001C 10,000 листа

### Подаващи ролки

PUR-2001C 100,000 листа

### Опционална А3 подложка за сканиране

CS-A3301 500 сканирания (2  
броя)

### Опционална изходяща тава

OT-1001C

### Опционален комплект за захранване

AC адаптер, USB кабел  
(Type-C – Type-A):  
LK-1001CUK, LK-1001CEU

### Опционален USB-C адаптер

USB Type-C AC захранващ  
адаптер: PA-AD-004UK, PA-  
AD-004EU

## Размери и тегло

### С кашон

369 (Ш) x 158 (Д) x 200 (В) мм

### Тегло

1.70 кг.

### Без кашон

Затворена входяща тава  
288(Ш) x 101(Д) x 85(В) мм

Разгъната входяща тава  
288(Ш) x 211(Д) x 205(В) мм

### Тегло

1.37 кг.

## Околна среда

### Захранване

AC:100-240V, 50/60 Hz,  
DC: 5V, 3A  
USB: DC5V, 3A (Type-C)

### Консумация на ел. енергия

Сканиране AC:~11 W, DC:~9 W  
Готовност AC:~5 W, DC:~4 W  
Sleep AC:~1.3 W, DC:~1 W  
Изключен ~0.1W

### Режим пестене на енергия

Този режим позволява на скенера да консумира по-малко енергия когато не се ползва

### Сила на звука

Сканиране 62dB

### Работна среда

Влажност  
20 - 80 %  
5°C - 35°C  
41°F - 95°F

### Съхранение

Влажност  
10 - 90 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

### RoHS

Да

- 1 Максималният брой страници на месец се използва за сравняване издръжливостта на подобни продукти Brother. Най-добре е да изберете скенер с работен цикъл, който далеч надхвърля вашите изисквания за сканиране.
- 2 Безплатно изтегляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Всички се поддържат чрез софтуер за изтегляне
- 4 Капацитетът варира в зависимост от теглото на хартията
- 5 Windows само
- 6 Windows и macOS
- 7 Windows Server поддържа само драйвер за скенер
- 8 Документи формат по-голям от A4, но не по-голям от A3, могат да се сканират (едностранно) с помощта на подложка
- 9 300dpi само
- 10 Изисква USB Type-C с мощност минимум 15W (не е включен)
- 11 За повече информация посетете <https://setup.brother.com>



### Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

**brother**  
at your side